Mehrfachtaster MT-ELA

Datenblatt-Nr.: 310480 / Stand: 2024/03/12

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Mehrfachtaster MT-ELA

Artikelnummer: 310480

Kurzbeschreibung: MT-ELA

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Mehrfachtaster MT-ELA mit großer transluzenter, vertieft eingebauter und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützter Ruftaste. Mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, zwei Lichttasten gelb, ähnl. RAL 1023, mit Lampensymbol zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht), Laut-/Leise-Tasten (+/-) blau, ähnl. RAL 5010, Programmwahl über zwei Funktionstasten (P +/P -) grün, ähnlich RAL 6016, sowie Anzeige des gewählten Kanals durch Status-LEDs, Klinkenbuchse 3,5 mm für Kopfhöreranschluss sowie selbstlösendem Schutzadapter mit Anschlussstecker für Nebensteckkontakt (NS)

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Steuerung von zwei Lichtquellen über Tasten gelb, ähnl. RAL 1023, mit Lampensymbolen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht)
- Audiowiedergabe (mono) über optionalen Kopfhörer (Klinkenbuchse 3,5 mm) in Verbindung mit geeigneten Wandeinheiten
- Lautstärkeregelung eines angeschlossenen Kopfhörers (Klinkenbuchse 3,5 mm) mit zwei Tasten (+/-) blau, ähnl. RAL 5017

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Programmwahl über zwei Funktionstasten (P+/P-) grün, ähnl. RAL 6018, sowie Anzeige des gewählten Kanals durch 7 Status-LEDs
- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der 3 m langen Anschlussschnur durch selbstlösenden Schutzadapter mit Anschlussstecker (NS) für Nebensteckkontakt P7 (Modul 8P8C)
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, Art. Nr. 310440
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-MT, Art. Nr. 310447
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN Stecker rund, 7-polig Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 12-24 V DC	Maße (H x B x T): 120 x 46 x 22 mm
Stromaufnahme aktiv: 24 mA, passiv: 7 mA	Gewicht netto: 180 g
Batterietyp:	Material: ABS
Gewicht brutto: 180 g	Montage:
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: weiß ähnl. RAL 9010
Befestigung: stecken	

Elektrische Schnittstellen:

• 1x Nebensteckkontakt NS - Modular 8P8C - SK - Bidirektional
• 1x Lautsprecher - Klinke 3,5mm mono - analog - OUT

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.