

Ruftaster RT-rot

Datenblatt-Nr.: 310010-201 / Stand: 2024/05/17



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Ruftaster RT-rot

Artikelnummer: 310010-201

Bezeichnung neu: RT-rot

Kurzbeschreibung neu: RT-rot

Bezeichnung alt: Ruftaster mit Beruhigungslampe rot Rahmen-u.Abdeckplatten im Design Jung AS500 ähnlich RAL 9010

Kurzbeschreibung alt: RT-JUNG-AS500WW

Verwendung: Rufset HC3

Ruftaster RT-rot als zusätzliche Rufmöglichkeit mit Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol sowie LED rot als Beruhigungslicht.

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

Funktionen

- Rufauslösung durch Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 3 mA, passiv: 20 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 81 x 35 mm

Gewicht netto: g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung 24V - Schraubklemme - analog - OUT
- 1x Kontakt (AS) - Schraubklemme - analog - IN