


Bedieneinheiten BE-RT-DT

Datenblatt-Nr.: HP70630 / Stand: 2025/12/14



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Bedieneinheiten BE-RT-DT

Artikelnummer: HP70630

Bezeichnung neu: Bedieneinheit BE-RT-DT

Kurzbeschreibung neu: BE-RT-DT

Bezeichnung alt: Bedieneinheit mit Arztruftaste
mit Status LED blau und Ruftaste mit Finde-
/Beruhigungslicht rot

Kurzbeschreibung alt: BE-RT-DT

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufseinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073 und zu vielen Schalterprogrammen.

Bedieneinheiten BE-RT-DT sind die kompakten Bedieneinrichtungen für das Pflegepersonal und verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur, mit Ruftaste und Finde-/Beruhigungslicht rot sowie eine Arztruftaste blau mit Äskulapstab-Symbol. Der Systemanschluss erfolgt über den Zimmerbus und die Funktionsüberwachung durch das übergeordnete Modul oder Terminal

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform)
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folientastatur, Tasten mit eindeutigem Druckpunkt

- Zentralplatten passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot
- Arzt-/Rearufauslösung durch Arztruftrufe blau, mit Äskulapstab-Symbol und Status-LED rot
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 12 V DC	Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm
Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 6.1 mA	Gewicht netto: 70 g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: 70 g	Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Befestigung: rasten, schrauben	
Zum Anschluss an: ZB	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

-