
# SafePlug Rufeinheiten RE-RT-NME

**Datenblatt-Nr.: HP71857 / Stand: 2026/11/23**



**Hersteller: hospicall GmbH**

**Produkt: SafePlug Rufeinheiten RE-RT-NME**

**Artikelnummer: HP71857**

**Bezeichnung neu: SafePlug Rufeinheit RE-RT-NME**

**Kurzbeschreibung neu: RE-RT-NME**

**Bezeichnung alt: SafePlug Rufeinheit mit Ruftaste, Finde-/Beruhigungslicht rot, SafePlug Magnetstecksystem, optional mit ELA-Steuerung in Verbindung mit ELA -Anschlusseinrichtung**

**Kurzbeschreibung alt: RE-RT-NME**

**Verwendung: Rufsystem P7**

**Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufeinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073 und zu vielen Schalterprogrammen.**

**SafePlug Rufeinheiten RE-RT-NME**

**Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell**

## Funktionen

- **Die Montage erfolgt in Standard UP-Doppeldosen (tiefe Bauform), zusammen mit Anschlusseinrichtung für ELA**
- **Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen**
- **Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folientastatur, Tasten mit eindeutigem Druckpunkt**
- **Zentralplatten passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten**

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot
- Anschlussmöglichkeit zur Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen über Stromstoßrelais
- Anschlussbuchse SafePlug als Nebensteckkontakt zum Anschluss von flexiblen Handgeräten
- Steuerung von fünf ELA- und einem TV-Ton-Kanal über geeignete Mehrfachtaster
- Automatischer Steckerabwurf bei unzulässiger Zug und Knickbelastung des Steckers (> 20 N) durch Verwendung des SafePlug Magnetstecksystems
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

| Technische Daten | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|
| Versorgungsspannung: 12 V DC | Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm |
| Stromaufnahme aktiv: 48 mA, passiv: 8 mA | Gewicht netto: 185 g |
| Batterietyp: | Material: ABS, PC |
| Gewicht brutto: 185 g | Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073 |
| Zertifizierung: CE, REACH, RoHS | Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Befestigung: rasten, schrauben | |
| Zum Anschluss an: ZB | |
| Zum Anschluss von: | |

## Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Spannung 24V - Schraubklemme - analog - OUT
- 1x SafePlug NSMS (Sprache) - Magnetstecksystem (NSM) - SK - Bidirektional
- 1x (TV-)TON - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.