# Rufgeräte RG-RT-AT-NS-G

Datenblatt-Nr.: HPG290303 / Stand: 2024/05/03

| |
|---|
| Hersteller: hospicall GmbH |
| Produkt: Rufgeräte RG-RT-AT-NS-G |
| Artikelnummer: HPG290303 |
| Bezeichnung neu: Rufgerät RG-RT-AT-NS-G |
| Kurzbeschreibung neu: RG-RT-AT-NS-G |
| Bezeichnung alt: Ruf-/Abstelltaster mit Taste rot, Taste grün sowie Nebensteckkontakt (NS) |
| Kurzbeschreibung alt: G-RT-AT-NS |
| Verwendung: System 834 |

Rufgeräte RG-RT-AT-NS-G sind die sicheren Rufeinrichtungen im Patienten-/Bewohnerumfeld. Sie verfügen über flächenbündigen Tasten und eine glatte leicht zu reinigende Oberfläche sowie Ruftaste rot mit Finde-/Beruhigungslicht einen Nebensteckkontakt zum Anschluss von Handgeräten mit optionaler Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen über ein entsprechendes Handgerät sowie eine Abstelltaste grün für selektive (bettenweise) Rufabstellung. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgt über das übergeordnete Zimmermodul oder Zimmerterminal

Gira Standard 55 Reinweiß glänzend

## Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit erhabenen Tasten für eine sichere Bedienung
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Status-LED als Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Nebensteckkontakt (NS Modular 8P8C). Darüber Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen in Verbindung mit entsprechenden Handgeräten
- Anschlussmöglichkeit zur Steuerung von bis zu zwei Lichtquellen über Stromstoßrelais

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Steuerung der Rufabstellung, Rufnachsendung und Anzeige durch Anwesenheitstaste grün, ähnl. RAL 6018, und Status-LED
- Hinweise:
- Beachten Sie die „Hinweise zur Nutzung von Neben- und Diagnostiksteckkontakten" in der Produktdokumentation oder auf unserer Website.
- Zur sicheren Steuerung von Lichtquellen unter Einhalten der Potentialtrennung mit 2 x MOPP nach DIN EN 60601-1 werden das Stromstoßrelais STST-01, Art. Nr. 320480, bzw. STST-02, Art. Nr. 320482, empfohlen.
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

| Technische Daten | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|
| Versorgungsspannung: 24 V DC | Maße (H x B x T): 81 x 81 x 35 mm |
| Stromaufnahme aktiv: 27 mA, passiv: 16 mA | Gewicht netto: g |
| Batterietyp: | Material: ABS, PC |
| Gewicht brutto: g | Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073;Wand- und Deckenmontage |
| Zertifizierung: CE, REACH, RoHS | Farbe: |
| Befestigung: rasten, schrauben | |
| Zum Anschluss an: | |
| Zum Anschluss von: | |

## Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.