Rufgerät RG-RT-PT-G

Datenblatt-Nr.: HPG291303 / Stand: 2024/05/06



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Rufgerät RG-RT-PT-G

Artikelnummer: HPG291303

Bezeichnung neu: Rufgerät RG-RT-PT-G

Kurzbeschreibung neu: RG-RT-PT-G

Bezeichnung alt: Ruftaster mit pneumatischem Schaltelement, Klarsicht-Kunststoffschlauch 2m sowie Gummiball rot

Kurzbeschreibung alt: G-RT-PN

Verwendung: System 834

Rufgerät RG-RT-PT-G sind die sicheren Rufeinrichtungen im Sanitärbereich und verfügen über eine leicht zu reinigende glatte Oberfläche sowie ein pneumatisches Schaltelement, Beruhigungslicht rot, Klarsicht-Kunststoffschlauch 2 m und Gummiball rot zur Rufauslösung in der Wanne. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgt über das übergeordnete Zimmermodul oder Zimmerterminal

Gira Standard 55 Reinweiß glänzend

Funktionen

- **Einfache Montage und Installation durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte**
- **Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Oberfläche**
- **Ruf-/Notrufauslösung durch pneumatisches Schaltelement mit Klarsicht-Kunststoffschlauch 2 m und Gummiball rot, ähnl. RAL 3020. Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung in der Wandeinheit**
- **Status-LED als Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung**
-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): 81 x 81 x 30 mm
Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 3 mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: g	Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073;Wand- und Deckenmontage
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe:
Befestigung: rasten, schrauben	
Zum Anschluss an:	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

- 2x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT
- 1x Kontakt (RS) - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.