Zimmersignalleuchten ZSE-RL-WL-AL2-NS

Datenblatt-Nr.: 300805 / Stand: 2026/11/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Zimmersignalleuchten ZSE-RL-WL-AL2-NS

Artikelnummer: 300805

Bezeichnung neu: Zimmersignaleinheit ZSE-RL-WL-AL2-NS

Kurzbeschreibung neu: ZSE-RL-WL-AL2-NS

Bezeichnung alt: Namenschild mit LED-Zimmersignalleuchten weiß/rot/grün/gelb P7 zum Anschluss an Zimmerbus

Kurzbeschreibung alt: NAMEN-ZL-4-P7

Verwendung: Rufsystem P7

Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (gelb, weiß) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen (z.B. Rufe aus dem Sanitärbereich) sind zulässig.

Zimmersignalleuchten ZSE-RL-WL-AL2-NS sind die optisch Zimmersignaleinrichtungen für jeden Raum, in dem sich Patienten/Bewohner oder Pflegepersonal aufhalten können. Sie verfügen über eine leicht zu reinigende glatte Oberfläche mit dezenten mattweißen Acrylelementen und energieeffizienten weißen, roten, grünen und gelben LEDs (v.o.n.u.). Ein leicht und ohne Zusatzwerkzeuge auswechselbares Namensschild vermittelt ein wohnliches Ambiente. Der Systemanschluss erfolgt über den Zimmerbus und die Funktionsüberwachung durch das übergeordnete Modul oder Terminal.

Funktionen

- Zimmersignaleinrichtungen für die optische Signalisierung von Rufen und Anwesenheiten am Eingang von Patienten- und Funktionsräumen zum Anschluss an den Zimmerbus
- Signalleuchte mit gut erkennbaren und energiesparenden LED-bestückten Leuchtkammern

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Anzeige von Ruf / Notruf (rot)
- Zusatzanzeige von Bad/WC-Rufen (weiß)
- Anzeige von Anwesenheiten (grün, gelb)
- Leicht und ohne Zusatzwerkzeuge auswechselbare Schildeinlage
- Mit Sockel 311010 auch für Aufputzmontage geeignet
- Hinweis:
- Für Räume ohne Rufanlage sind reine Namenschilder ZUB-NS-AP ohne Signalfunktion verfügbar.
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 12 V DC	Maße (H x B x T): 148 x 100 x 45 mm
Stromaufnahme aktiv: 100 mA, passiv: 2 mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: g	Montage: Aufputz auf Schalterdose DIN 49073
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Befestigung: rasten, schrauben	
Zum Anschluss an: ZB	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.