

Zimmersignalmodule ZSM-RL-WL-AL-SB-ZB

Datenblatt-Nr.: 300530 / Stand: 2025/07/03



Produkt: Zimmersignalmodule ZSM-RL-WL-AL-SB-ZB

Artikelnummer: 300530

Bezeichnung neu: Zimmersignalmodul ZSM-RL-WL-AL-SB-ZB

Kurzbeschreibung neu: ZSM-RL-WL-AL-SB-ZB

Bezeichnung alt: Zimmermodul mit 4-fach LED-Signalleuchten und Bettenkennung P7

Kurzbeschreibung alt: ZM71

Verwendung: Rufsystem P7

Dieser Artikel ist nicht mehr verkaufsfähig. Die Daten beziehen sich auf die zuletzt verkauften Artikel! Erfragen Sie lieferbare Alternativen bei ihrem <u>Vertriebskontakt</u>.

Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (gelb, weiß) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen (z.B. Rufe aus dem Sanitärbereich) sind zulässig. Signalmodule bilden zusätzlich die Schnittstelle zwischen Zimmerkomponenten und Stations-/ Gruppenzentrale und fungieren als Steuer- und Bedieneinheit für ein Zimmer. Sie bilden zusammen mit den Einheiten im Zimmer die kleinste funktionale Einheit und ermöglichen die Notfunktion bei Ausfall der Zentrale. Ein gemischter Betrieb von Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich.

Zimmersignalmodule ZSM-RL-WL-AL-SB-ZB sind die optoakustischen Zimmersignaleinrichtungen für jeden Raum, in dem sich Patienten/Bewohner oder Pflegepersonal aufhalten können. Sie verfügen über eine leicht zu reinigende glatte Oberfläche, eine dezente weiße Leuchtschale mit transluzenten Leuchtkammern, bestückt mit energieeffizienten LEDs in weiß, rot und grün Geeignet zum Anschluss an den Stationsbus, bilden sie als Schnittstelle zu den maximal 15 Einheiten am Zimmerbus die kleinste funktionale Einheit und ermöglichen die Notfunktion bei Ausfall der Zentrale bzw. bei Störung der Datenverbindung.



Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch farbig gekennzeichneter Schraub-Steck-Klemmen sowie rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit
- Überwachung der angeschlossenen Komponenten
- Spannungsversorgung für die nachgeordneten Komponenten (12 V)
- Steuerung von max. 16 aktiven Zimmerbuseinheiten
- Bereitstellung der Notfunktion bei Ausfall/Unterbrechung des Datenverkehrs
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Oberfläche
- Anzeige von Bad/WC-Ruf (weiß)
- Anzeige von Ruf/Notruf (rot)
- Anzeige von Anwesenheit (grün)
- Anzeige von Anwesenheit 2 (gelb)
- Zentralplatte mit transluzenter weißer Leuchtschale
- Vierfach-Leuchtkammern, bestückt mit energieeffizienten weißen, roten, grünen und gelben Hochleistungs-LEDs (v.o.n.u.)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

| Technische Daten | Mechanische Eigenschaften |
|--|---|
| Versorgungsspannung: 24 V DC | Maße (H x B x T): 81 x 81 x 55 mm |
| Stromaufnahme aktiv: 160 mA, passiv: 16 mA | Gewicht netto: 46 g |
| Batterietyp: | Material: ABS, PC |
| Gewicht brutto: 46 g | Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN |
| Zertifizierung: CE, REACH, RoHS | 49073 |
| Befestigung: rasten, schrauben | Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Zum Anschluss an: SB7 | |
| Zum Anschluss von: | |



Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus Schraub-Steck-Klemme Z-Bus P7 Bidirektional
- 1x Stationsbus Schraub-Steck-Klemme S-Bus P7 Bidirektional