

PRODUKTDATENBLATT

Hersteller:	hospicall
Produkt:	Mehrfachtaster MT-ELA
Artikelnummer:	310480
Kurzbezeichnung:	MT-ELA
Verwendung:	Rufsystem P7



BESCHREIBUNG:

Der Mehrfaltaster MT-ELA verfügt über eine große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Rufaste mit integriertem Finde-/Beruhigungslicht, zwei Lichttasten gelb zur Steuerung beliebiger Lichtquellen, + und - Tasten (grün) für Programmwahl, + und - Tasten (blau) zur Tonsteuerung sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss, eine 2 m lange Anschlusschnur sowie einen Anschlussstecker für Nebensteckkontakt (NS) und einen Schutzadapter zur Vermeidung von Schäden am Gerät oder der Installation durch unzulässige Zugbelastung.

Ausstattung/Funktionen:

- Ruf-/ Notrufauslösung durch Rufaste mit Pflegedienstsymbol, rot ähnl. RAL 3000
- 2 Tasten gelb mit Lampensymbol Bettenlicht/Raumlicht zur Steuerung von zwei Lichtquellen
- 2 Tasten grün zur Programmwahl sowie LEDs zur Anzeige des gewählten Kanals
- 2 Tasten blau zur Lautstärkeregelung mit +/- Symbol
- 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss
- 2 m lange Anschlusschnur und selbstlösender Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss
- Anschlussstecker für Nebensteckkontakt P7 (Modul 8P8C)

Empfohlenes Zubehör:

- Audio-Isolator, Art. Nr. 300855 zur sicheren elektrischen Trennung von Geräten (2 x MOPP gemäß DIN EN 60601-1)
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätebalkens am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-MT, Art. Nr. 310447

Technische Daten:

Stromaufnahme: Aktiv: 190 mA, passiv: 70 mA

Versorgungsspannung: 12 V DC

Mechanische Eigenschaften:

Maße (H x B x T): 120 mm x 46 mm x 22 mm

Gewicht: 185 g

Material: ABS

Schutzklasse: IP40