


Taster BG-AT

Datenblatt-Nr.: 310120 / Stand: 2024/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Taster BG-AT

Artikelnummer: 310120

Bezeichnung neu: Bediengerät BG-AT

Kurzbeschreibung neu: BG-AT

Bezeichnung alt: Abstelltaster grün für separate
WC-Rufabstellung

Kurzbeschreibung alt: AT-WC

Verwendung: Personenschutzsystem D5

Taster BG-AT zum Anschluss an geeignete Geräte, (Zimmermodule, Terminals, Einheiten ...) verfügen über eine leicht zu reinigende Oberfläche mit Abstelltaste grün (Arbeitsstrom) für die selektive Rufabstellung z. B. in der Nasszelle

Funktionen

- Einfache Montage und Installation am Zimmerbus durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit erhabener Taste für eine sichere Bedienung
- Abstelltaste grün, ähnl. RAL 6018, für die selektive Rufabstellung z. B. im Sanitärbereich
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: krallen, rasten, schrauben

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 35 mm

Gewicht netto: g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Kontakt (AS) - Schraubklemme - analog - IN