


Zimmersignalleuchten ZSG-RL-AL-G

Datenblatt-Nr.: HPG294100 / Stand: 2024/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Zimmersignalleuchten ZSG-RL-AL-G

Artikelnummer: HPG294100

Kurzbeschreibung: ZSG-RL-AL-G

Verwendung: System 834

Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (weiß, gelb) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen sind zulässig.

Zimmersignalleuchten ZSG-RL-AL-G zum Anschluss an geeignete Zimmermodule/Terminals verfügen über eine transluzente weiße Leuchtkammer, ausgestattet mit energieeffizienten roten und grünen Leuchtdioden (v.o.n.u.).

Gira Standard 55 Reinweiß glänzend

Funktionen

- Einfache Montage und Installation durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit integrierter transluzenter weißer Leuchtkammer
- Zimmersignalleuchte zur Anzeige von Bettenruf/Notruf (rot) und Anwesenheit (grün)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 36 mA, passiv: 0 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 30 mm

Gewicht netto: g

Material: ABS, PC

Montage: Wand- und Deckenmontage

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung12V - Schraub-Steck-Klemme - RL - IN
- 1x Spannung12V - Schraub-Steck-Klemme - AL1 - IN