Zugschnüre ZUB-ZHK-RT-10KG

Datenblatt-Nr.: 310099 / Stand: 2025/05/09

Hersteller: hospicall GmbH
Produkt: Zugschnüre ZUB-ZHK-RT-10KG
Artikelnummer: 310099
Bezeichnung neu: Zugschnur ZUB-ZHK-RT-10KG
Kurzbeschreibung neu: ZUB-ZHK-RT-10KG
Bezeichnung alt: Zugschnur mit Knauf für Zugtaster, rot, zerreißbar, Zuglast max. 10 kg, PAC-Kordel mit vercrimpter Schlaufe, 2m lang; incl. Ovalring und U-Scheibe
Kurzbeschreibung alt: ZT-SCHNUR
Verwendung: Rufset HC3, Rufsystem P3, Rufsystem P7, System 834

Für die Verwendung in verschiedenen Systemen geprüfte und zugelassene Komponenten zur Ergänzung der Rufanlage.

Zugschnüre ZUB-ZHK-RT-10KG zur Verwendung mit allen Hospicall Zugtastern, zwei Meter PAC-Kordel, Bruchlast max. 10 daN, mit gecrimpter Schlaufe sowie Knauf rot mit Pflegesymbol und Wickler zur individuellen Längenanpassung.

Funktionen

- Einfache Montage am Zugtaster mit angebundenem Haken
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung:	Maße (H x B x T): x x mm
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material: PVC
Gewicht brutto: g	Montage:
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	Farbe:
Befestigung: rasten	
Zum Anschluss an:	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

•

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.