

Ruftaster RT-ZHK

Datenblatt-Nr.: 310090-201 / Stand: 2024/05/20

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Ruftaster RT-ZHK

Artikelnummer: 310090-201

Bezeichnung neu: RT-ZHK

Kurzbeschreibung neu: RT-ZHK

Bezeichnung alt: Zugtaster mit Beruhigungslampe
rot Rahmen-u.Abdeckplatten im Design Jung
AS500 ähnlich RAL 9010

Kurzbeschreibung alt: ZT-JUNG-AS500WW

Verwendung: Rufset HC3

Ruftaster RT-ZHK verfügen über eine antibakterielle Oberfläche, Zugschnur, Haken und Knauf mit Pflegedienstsymbol zur Rufauslösung sowie ein Finde-/Beruhigungslicht rot

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung über Zugschnur
- Finde-/Beruhigungslicht rot
- Zugschnur zwei Meter, dtex 1100 Polyester, ummantelt mit PVC, Bruchlast max. 20 daN
- Knauf rot, ähnlich RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol
- geeignet zur Wand- oder Deckenmontage
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 20 mA, passiv: 1 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 126 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 81 x 30 mm

Gewicht netto: 126 g

Material: ABS, PC, PVC

Montage: Wand- und Deckenmontage

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung 24V - Schraubklemme - analog - OUT